



ALARME WIRELESS GSM

MI-AL001WL

KIT CENTRAL ALARME WIRELESS 433 MHz

ALARME WIRELESS GSM

MI-AL001WL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- GSM QUADRIBANDA 850/900/1800/1900MHz
- 4 ZONAS CABO
- 99 ZONAS WIRELESS
- ATÉ 8 COMANDOS ARMAR/ DESARMAR/ HOME/ SOS
- DISPLAY LCD COM INDICAÇÃO HORA E DATA; ESTADO CENTRAL
- LIGAÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE ALARME PARA 6 NÚMEROS TELEFONE
- ENVIO SMS EM CASO DE ALARME PARA 3 NÚMEROS TELEFONE
- AVISO FALHA E REPOSIÇÃO DE ENERGIA POR SMS
- UMA SAÍDA 12V PARA LIGAÇÃO SIRENE EXTERIOR
- POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO MENSAGEM EM CASO ALARME
- FUNÇÃO ARMAR/ DESARMAR ATRAVÉS DO TELEFONE
- FUNCIONA COMO TELEMÓVEL. É POSSÍVEL EFETUAR E RECEBER CHAMADAS ATRAVÉS DA CENTRAL
- FÁCIL INSTALAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
- BATERIA RECARREGÁVEL NI-HM GARANTE FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALHA DE ENERGIA
- VÁRIOS SENSORES E DETETORES DISPONÍVEIS EM OPÇÃO
 - SENSORES PIR MOVIMENTO
 - DETETORES MAGNÉTICOS PORTA/ JANELA
 - SENSORES CORTINA
 - SENSORES PIR DE TETO. EXCELENTE PARA MONITORIZAR UM HALL DE ENTRADA
 - SENSORES DE FUMO
 - SENSORES DE GÁS
 - SENSORES DE INUNDAÇÃO
 - SENSORES DE VIBRAÇÃO
 - BOTÃO DE EMERGÊNCIA.
 - SIRENE EXTERIOR WIRELESS
- TECLADO ADICIONAL DISPONÍVEL EM OPÇÃO
- REPETIDOR/ AMPLIFICADOR SINAL DISPONÍVEL EM OPÇÃO
- SIRENE INTERIOR 120Db INCLUÍDA NO KIT
- POSSIBILIDADE CONFIGURAÇÃO ALARME SILENCIOSO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- TAMPER CENTRAL
- DEFINIÇÃO DE TEMPO DE ARMAÇÃO PELO INSTALADOR
- DEFINIÇÃO ZONAS DE PROGRAMAÇÃO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE ZONA EM CASO DE ALARME